Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: **LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD** и комбинированные **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD** имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD ..... **12 В**
LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD ..... **24 В**
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3. Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4. Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Uном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC ..... свет - **20мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC ..... свет - **15мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD ..... звук - **35мА**
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **Ø86x50**
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **0,05**
2.8. Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9. Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель в индивидуальной упаковке ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S: белый провод – плюс;

LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус;
ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;

LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD: указана на этикетке над клеммами.

4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: **LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD** и комбинированные **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD** имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD ..... **12 В**
LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD ..... **24 В**
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3. Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4. Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Uном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC ..... свет - **20мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC ..... свет - **15мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD ..... звук - **35мА**
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **Ø86x50**
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **0,05**
2.8. Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9. Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель в индивидуальной упаковке ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S: белый провод – плюс;

LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус;
ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;

LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD: указана на этикетке над клеммами.

4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: **LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SD** и комбинированные **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
1.2. Оповещатели **LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC** имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
1.3. Оповещатели **LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD** имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
1.4. Оповещатели имеют защиту от переполюсовки.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SD ..... **12 В**
LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-24-SD ..... **24 В**
2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3. Уровень звукового давления при Uном на расстоянии 1±0,05м не менее ..... **105 дБ**
2.4. Несущая частота звуковых сигналов ..... **4000 Гц**
2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Uном: LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC ..... свет - **20мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-12-SC ..... свет - **15мА**, звук - **35мА**
LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD ..... звук - **35мА**
2.6. Габариты, мм: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **Ø86x50**
2.7. Масса, кг, не более: LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S, LUIS+ L-24-SC, LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD **0,05**
2.8. Диапазон рабочих температур ..... **-30....+55°С**
2.9. Степень защиты оболочки **IP52**
2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3. Комплектность

оповещатель в индивидуальной упаковке ..... **1 шт.**
паспорт ..... **1 шт.**

4. Подготовка к работе

4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность:

LUIS+ L-12-S, LUIS+ L-24-S: белый провод – плюс;

LUIS+ L-12-SC, LUIS+ L-24-SC: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус;
ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;

LUIS+ L-12-SD, LUIS+ L-24-SD: указана на этикетке над клеммами.

4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017